

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 12 ΡΕΛΕ 433

Αριθμός εξόδων ρελέ: 12 κανάλια

Τύποι Λειτουργίας

1. Jog: Πατώντας συνεχώς το αντίστοιχο κουμπί στο χειριστήριο, το ρελέ κλείνει και ενεργοποιείται η τροφοδοσία. Αφήνοντας το κουμπί, το ρελέ ανοίγει και απενεργοποιείται η τροφοδοσία.
2. Self-Lock: Πατώντας στιγμιαία το αντίστοιχο κουμπί στο χειριστήριο, το ρελέ κλείνει και ενεργοποιείται η τροφοδοσία. Πατώντας στιγμιαία το ίδιο κουμπί, το ρελέ ανοίγει και απενεργοποιείται η τροφοδοσία.
3. Inter-Lock: Πατώντας στιγμιαία το αντίστοιχο κουμπί στο χειριστήριο, το ρελέ κλείνει και ενεργοποιείται η τροφοδοσία. Πατώντας στιγμιαία άλλο κουμπί του χειριστηρίου, το ρελέ ανοίγει και απενεργοποιείται η τροφοδοσία, ενώ ενεργοποιείται η τροφοδοσία του τελευταίου κουμπιού που πατήθηκε.

Τρόποι Λειτουργίας

1. 1-12 Jog
2. 1-12 Inter-Lock
3. 1-12 Self-Lock
4. 1-6 Jog, 7-12 Inter-Lock
5. 1-6 Jog, 7-12 Self-Lock
6. 1-4 Jog, 5-12 Inter-Lock
7. 1-4 Jog, 5-12 Self-Lock
8. 1-4 Self-Lock, 5-12 Inter-Lock

Εκμάθηση Τρόπου Λειτουργίας (Learning Code)

α. Αφού συνδέσουμε την συσκευή με την τροφοδοσία 12VDC , ανοίγουμε το καπάκι του συστήματος και πατάμε το κουμπί Learning (μαύρο στρογγυλό κουμπί). Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος τόνος beer για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό τον χρόνο θα πρέπει να πατήσουμε το αντίστοιχο κουμπί του χειριστηρίου (1 έως 8) για να επιλεχθεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας.

β. Η επιτυχής εκμάθηση θα επιβεβαιωθεί με τρία Beer από το σύστημα.

γ. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε τον τρόπο λειτουργίας, πατάμε παρατεταμένα το κουμπί Learning για περίπου 8 δευτερόλεπτα και θα ακουστούν έξι Beer.

